

MC-102 — Aula 06

Comandos Condicionais II

Instituto de Computação – Unicamp

Segundo Semestre de 2007



Roteiro

- 1 Simulação de código
- 2 Decisão simples e decisão múltipla
- 3 O comando switch



Introdução

- Às vezes, acontece de programarmos um código, porém ele não faz o que esperávamos que fizesse.
- Isso acontece por vários motivos, entre os quais destacam-se:
 - Erros de programação: instruções escritas erradas.
 - Erros da nossa lógica: o conjunto de passos pensados que parecia resolver o problema na realidade não cobre todas as situações.
- Eventualmente, simplesmente olhar o código pode não trazer a tona o erro.
- Por isso, utiliza-se uma técnica de simulação do código
 - Pode ser automatizada (utilizando um *debugger*)
 - Pode ser feita manualmente, utilizando papel e caneta.



Simulação Manual

- Bem simples: Existem apenas 2 passos.
 - “Alocação” dos espaços de variáveis
 - “Execução” de uma instrução de cada vez.
- Alocação de memória:
 - Ex. Suponha o código:
 - 1. `int divisor,dividendo;`
 - 2. `float resultado;`
- Após “executar” a linha 1

Tipo	int	int
Nome	divisor	dividendo
Valor	?	?



Simulação Manual

- Bem simples: Existem apenas 2 passos.
 - “Alocação” dos espaços de variáveis
 - “Execução” de uma instrução de cada vez.
- Alocação de memória:
 - Ex. Suponha o código:
 1. int divisor,dividendo;
 2. float resultado;
- Após “executar” a linha 2

Tipo	int	int	float
Nome	divisor	dividendo	resultado
Valor	?	?	?

Simulação Manual

- Execução em memória:
 - Ex. Suponha o código:
 1. int divisor,dividendo;
 2. float resultado; ← Último executado
 3. divisor=10; ← Próximo Comando
 4. dividendo=13;
 5. resultado = dividendo / divisor;
- Após “executar” a linha 2

Tipo	int	int	float
Nome	divisor	dividendo	resultado
Valor	?	?	?

Simulação Manual

- Execução em memória:
 - Ex. Suponha o código:
 1. int divisor,dividendo;
 2. float resultado;
 3. divisor=10; ← Último executado
 4. dividendo=13; ← Próximo Comando
 5. resultado = dividendo / divisor;
- Após “executar” a linha 3

Tipo	int	int	float
Nome	divisor	dividendo	resultado
Valor	10	?	?

Simulação Manual

- Execução em memória:
 - Ex. Suponha o código:
 1. int divisor,dividendo;
 2. float resultado;
 3. divisor=10;
 4. dividendo=13; ← Último executado
 5. resultado = dividendo / divisor; ← Próximo Comando
- Após “executar” a linha 4

Tipo	int	int	float
Nome	divisor	dividendo	resultado
Valor	10	13	?

Simulação Manual

- Execução em memória:
 - Ex. Suponha o código:
 1. int divisor,dividendo;
 2. float resultado;
 3. divisor=10;
 4. dividendo=13;
 5. resultado = dividendo / divisor; ← Último executado

- Após “executar” a linha 5

Tipo	int	int	float
Nome	divisor	dividendo	resultado
Valor	10	13	1.0

Simulação Manual

- Execução em memória:
 - Ex. Suponha o código:
 1. int divisor,dividendo;
 2. float resultado;
 3. divisor=10;
 4. dividendo=13;
 5. resultado = dividendo / divisor; ← Último executado

- Término da execução (não há mais comandos)

Tipo	int	int	float
Nome	divisor	dividendo	resultado
Valor	10	13	1.0

Simulação Manual

- Execução em memória:
 - Ex. Suponha o código (corrigido):
 1. int divisor,dividendo;
 2. float resultado;
 3. divisor=10;
 4. dividendo=13;
 5. resultado = (float)dividendo / (float)divisor;

- Execução completa

Tipo	int	int	float
Nome	divisor	dividendo	resultado
Valor	10	13	1.3

Decisão simples e decisão múltipla

- Dependendo do problema proposto, o programa pode ser formado por um conjunto muito grande de comandos if e expressões lógicas.

Exemplo

Faça um programa que, dado um RA, emite uma mensagem se o aluno estiver matriculado em uma turma de MC102.

Decisão simples

Para apenas um aluno, a solução seria:

```
main () {  
    int a;  
    scanf("%d", &a);  
    if (a == 10129) {  
        printf("O aluno %d está matriculado\n", a);  
    }  
}
```

Decisão múltipla

Para dois alunos, a solução seria:

```
main () {  
    int a;  
    scanf("%d", &a);  
    if (a == 10129 || a == 16267) {  
        printf("O aluno %d está matriculado\n", a);  
    }  
}
```

Decisão múltipla

- Problema: cada turma de MC102 possui cerca de 60 alunos e temos 14 turmas neste semestre.

```
if (a == 2582 || a == 10129 ||  
    a == 16267 || ...  
    a = 962185) {  
    printf("O aluno %d está matriculado\n", a);  
}
```

- Teríamos muitas condições a serem testadas.

Decisão simples e decisão múltipla

Exemplo 2

- Faça um programa que, dado um RA, mostre o nome desse aluno.

Decisão simples

Para apenas um aluno, a solução seria:

```
main () {  
    int a;  
    scanf("%d", &a);  
    if (a == 10129) {  
        printf("Maria Cândida Moreira Telles\n");  
    }  
}
```

Decisão múltipla

```
main () {  
    int a;  
    scanf("%d", &a);  
    if (a == 10129)  
        printf("Maria Cândida Moreira Telles\n");  
    if (a == 33860)  
        printf("Larissa Garcia Alfonsi\n");  
    if (a == 33967)  
        printf("Leonardo Kozlowiski Kenupp\n");  
}
```

Decisão múltipla

- Novamente, temos um conjunto muito grande de alunos.
- Além disso, não podemos utilizar os operadores lógicos que utilizamos anteriormente.
- Podemos tentar diminuir o número de testes realizados?
- Uma construção bem comum é o uso da seqüência `if else if`:

```
if (<condição1>)  
    <comando>  
else if (<condição2>)  
    <comando>  
...  
else if (<condiçãoN>)  
    <comando>
```

O comando switch

- O objetivo do comando `switch` é simplificar uma expressão onde uma variável **inteira** ou **caracter** deve fazer diferentes operações dependendo exclusivamente de seu valor.

Sintaxe

```
switch (variável inteira) {  
    case valor:  comandos  
    break;  
    case valor:  comandos  
    break;  
}
```

O comando switch

```
switch(a) {  
  case 10129:  
    printf("Maria Cândida Moreira Telles\n");  
    break;  
  case 33860:  
    printf("Larissa Garcia Alfonsi\n");  
    break;  
  case 33967:  
    printf("Leonardo Kozlowiski Kenupp\n");  
    break;  
}
```

O comando switch

- Os comandos começam a ser executados a partir do ponto onde o valor da variável corresponde ao valor antes dos dois pontos (:).
- Executa todos os comandos até que encontre um comando break ou que chegue ao final do bloco de comandos do switch

Valor padrão

- Você pode utilizar, ao invés de um valor, o valor default. A execução dos comandos inicia no comando default se nenhum outro valor for correspondente ao valor da variável.

Sintaxe

```
switch (variável inteira) {  
  valor: comandos break;  
  default: comandos  
}
```

Valor padrão

```
switch(a) {  
  case 10129:  
    printf("Maria Cândida Moreira Telles\n");  
    break;  
  case 33860:  
    printf("Larissa Garcia Alfonsi\n");  
    break;  
  default:  
    printf("O aluno não está matriculado\n");  
}
```

Exercícios

- Dada uma letra, escreva na tela se essa letra é ou não uma vogal (pode considerar apenas letras minúsculas).
- Dado um caracter, escreva na tela se esse caracter é uma letra minúscula.

Exercícios

- Escreva um programa que recebe um operando, um operador aritmético e outro operando e calcule a operação indicada. As operações possíveis são soma(+), subtração(-), multiplicação(*) e divisão(/).

Exemplo

```
10 + 2  
imprime 12 na tela.
```

Exercícios

- Escreva um programa que mostre na tela um *menu* de pratos (pelo menos 5), cada um associado a um número.
 - Prato 1 - Miojo
 - Prato 2 - Ensopado
- Quando um número é selecionado, o programa deve exibir uma breve descrição do prato. Por exemplo, ao digitar 1, o programa mostra: "Macarrão instantâneo"