

MC514
Sistemas Operacionais:
Teoria e Prática
1s2006

Leitores e escritores

Leitores e escritores

```
semaforo sem_dados = 1;
```

Leitor:

```
while(true)
    wait(sem_dados);
    le_dados();
    signal(sem_dados);
```

Escritor:

```
while(true)
    wait(sem_dados);
    escreve_dados();
    signal(sem_dados);
```

Leitores e escritores

- Problema: apenas um leitor pode fazer acesso ao banco de dados por vez
- Veja o código: `l-e-sem-concorrencia.c`
- Possível solução: permitir o acesso simultâneo a vários leitores

Vários leitores simultâneos

```
semaforo sem_dados = 1, sem_nl = 1;  
int nl; /* Leitores ativos num dado instante */
```

Leitor:

```
while(true)  
    wait(sem_nl);  
    nl++; if (nl == 1) wait(sem_dados);  
    le_dados();  
    wait(sem_nl);  
    nl--; if (nl == 0) signal(sem_dados);  
    signal(sem_nl);
```

Vários leitores simultâneos

- Problema: os escritores podem morrer de fome
- Veja o código: `l-e-starvation.c`
- Como escrever este código usando locks e variáveis de condição?

Leitores simultâneos

Locks e variáveis de condição

Primeira tentativa

```
int nl = 0;          /* Número de leitores ativos */
mutex_t lock_nl;    /* Lock para o contador nl    */

mutex_t lock_dados; /* Lock para os dados      */
```

Leitor

```
mutex_lock(&lock_nl);  
nl++;  
if (nl == 1) mutex_lock(&lock_dados);  
mutex_unlock(&lock_nl);  
le_dados();  
mutex_lock(&lock_nl);  
nl--;  
if (nl == 0)  
    mutex_unlock(&lock_dados);  
mutex_unlock(&lock_nl);
```

Leitores simultâneos

- Problema: Uma thread leitora faz o lock e outra faz o unlock
- Veja o código: l-e-lock.c
- Tipos de lock:
 - FAST
 - RECURSIVE
 - ERROR CHECKING

Leitores simultâneos

Locks e variáveis de condição

Segunda tentativa

```
mutex_t lock_dados; /* Controle dos dados */  
boolean bloq_leitura = false;
```

```
mutex_t lock_nl; /* Lock para o contador */  
int nl = 0; /* Número de leitores ativos */
```

Leitor

```
mutex_lock(&lock_nl);  
nl++;  
if (nl == 1)  
    mutex_lock(&lock_dados);  
    bloq_leitura = true;  
    mutex_unlock(&lock_dados);  
mutex_unlock(&lock_nl);  
le_dados();  
/* ... */
```

Leitor

```
/* ...*/  
le_dados();  
mutex_lock(&lock_nl);  
nl--;  
if (nl == 0)  
    mutex_lock(&lock_dados);  
    bloq_leitura = false;  
    cond_signal(&cond_dados);  
    mutex_unlock(&lock_dados);  
mutex_unlock(&lock_nl);
```

Escritor

```
mutex_lock(&lock_dados);  
while (bloq_leitura)  
    cond_wait(&cond_dados, &lock_dados);  
escreve_dados();  
cond_signal(&cond_dados);  
mutex_unlock(&lock_dados);
```

Leitores simultâneos

Locks e variáveis de condição

Terceira abordagem

```
cond_t  cond_dados; /* Espera pelos dados */  
  
mutex_t lock_cont; /* Lock para os contadores */  
int nl = 0; /* Número de leitores ativos */  
int ne = 0; /* Número de escritores ativos */
```

Veja o código: l-e-broadcast.c

Leitor

```
mutex_lock(&lock_cont);
while (ne > 0)
    cond_wait(&cond_dados, &lock_cont);
nl++;
mutex_unlock(&lock_cont);
le_dados();
mutex_lock(&lock_cont);
nl--;
if (nl == 0)
    cond_signal(&cond_dados);
mutex_unlock(&lock_cont);
```

Escritor

```
mutex_lock(&lock_cont);  
while (nl > 0 || ne > 0)  
    cond_wait(&cond_dados, &lock_cont);  
ne++;  
mutex_unlock(&lock_cont);  
escreve_dados();  
mutex_lock(&lock_cont);  
ne--;  
cond_broadcast(&cond_dados);  
mutex_unlock(&lock_cont);
```

Leitores e escritores

Prioridade para os escritores

```
int nl = 0; /* Número de leitores */  
int ne = 0; /* Número de escritores */  
int nw = 0; /* Número de escritores esperando */  
mutex_t lock_cont;  
cond_t cond_esc, cond_leit;
```

Veja o código: l-e-broadcast2.c

Leitor

```
mutex_lock(&lock_cont);
while (ne > 0 || nw > 0)
    cond_wait(&cond_leit, &lock_cont);
nl++;
mutex_unlock(&lock_cont);
/* Leitura */
mutex_lock(&lock_cont);
nl--;
if (nl == 0 && nw > 0)
    cond_signal(&cond_esc);
mutex_unlock(&lock_cont);
```

Escritor

```
mutex_lock(&lock_cont);
nw++;
while (nl > 0 || ne > 0)
    cond_wait(&cond_esc, &lock_cont);
nw--; ne++;
mutex_unlock(&lock_cont);
/* Escrita */
mutex_lock(&lock_cont);
ne--;
if (nw > 0)
    cond_signal(&cond_esc);
else
    cond_broadcast(&cond_leit);
mutex_unlock(&lock_cont);
```

Leitores e escritores

Como implementar um bom compromisso?

- Ausência de starvation
- Leitores simultâneos